

壁掛式二合一總機

YF-1受信總機 + YEP-E廣播主機

特性

◆造型美觀、不佔空間

雙機一體不佔空間，整體外觀顏色一致，配備大型回路分區表示銘板，棟別、樓層、回路屬性、廣播區域，一目了然。

◆省料省工

在製作過程中已經將火警總機與廣播設備連動移報線連結完成，現場不須另配移報線，有效簡化現場安裝的工事，亦可降低線材費用和施工成本。

受信總機功能說明

- ◆受信總機以5回路為單位，可任意擴充，具回路火警/斷線測試功能、蓄積功能。
- ◆單燈雙狀態顯示火警及斷線訊號，每回路具備一只手動測試按鍵開關。
- ◆具操作控制開關及設備狀態表示燈。
- ◆卡榫式固定ABS材質回路燈板，採雷射印刷護膜標示區域或樓層。
- ◆電源模組設有防雷擊突波保護裝置，避免異常高壓或電源突波損壞主機。

廣播主機功能說明

- ◆喇叭分區20回路以下以5回路為單位，30回路以上以10回路為單位，可任意擴充，具有業務廣播功能及故障燈號顯示。
- ◆具分區樓層廣播，可設定火警全區鳴響、分層鳴動及擴大鳴動功能。
- ◆具有前後奏導引播放、群呼/復置、電池測試、電源電壓指示、輸出音量指示、手動火警語音按鈕、輔助MIC輸入孔、緊急MIC、監聽喇叭、外部音源音量及高低音控制。
- ◆緊急警報音:中文音聲警報音(可依現場需求增設多國語音)(第一信號音、第二信號音、感知器發報廣播、火災廣播、非火災廣播)。
- ◆內建三段式火警語音模組:男聲/火警;女聲/預警;誤報、解除。
- ◆可外接CD、DVD、MP3、RADIO、電話廣播介面、定時音樂鐘、遠端遙控麥克風等配備，亦可搭配緊急電話主機(選購)。
- ◆備用電池使用模式下，若電池電壓下降至DC18V時，即停止放電以保護電池壽命。
- ◆內政部消防署審核認可合格產品。



▲迷你型二合一

▲標準型二合一

迷你型尺寸

總機回路數	廣播功率瓦數(W)	高(mm)	寬(mm)	深(mm)
5L	100W全區	620	300	120

標準型尺寸

總機+廣播回路數	功率瓦數(W)	高(mm)	寬(mm)	深(mm)
15L	100W~500W	600	480	180
20L	100W~500W	700	480	180
40L	100W~500W	850	480	180
30L	600W~1000W			
60L	100W~500W	1020	480	180
50L	600W~1000W			
80L	100W~500W	1195	480	180
70L	600W~1000W			
90L	100W~500W	1350	580	180
80L	600W~1000W			

此類產品為訂製規格尺寸，歡迎來電洽詢！