

YF-2 連動控制盤

品質管制

本機操作面板內部所有的零組件，以及內部基板使用的零件，均通過安規及符合 CNS 品質認證，主機於出廠前亦經嚴格之測試，確保系統均能耐久正常使用。

電壓異常偵測

設有電壓異常偵測顯示功能，可顯示電壓過高或過低。

人性化的設計

內部電路板採模組化設計、外線輸出入端子板隔離分開，並於輸入端做保護措施；若現場誤接外電進入迴路板導致故障時，只需更換該迴路之迴路板，不必拆除外部配線，提高維修檢測效率。



外型尺寸

箱型	回路數	高(mm)	寬(mm)	深(mm)
壁掛式	1L	180	180	75
壁掛式(大型)	1L	250	210	90
其他尺寸亦可訂製				

規格表

項 目	規 格	內 容
電源(交流)	AC 110V/220V 50/60Hz	自動切換
預備電源	DC 24V	
充電電壓電流	DC 26V 100mA 以下	定電壓涓流充電
回路電壓電流	DC 24V 動作電壓 5V	32mA 以下
回路外線阻抗	往返 50Ω 以下	
探測器設置	傳統型差動式/定溫式探測器數量無限制； 偵煙探測器(DC 24V 40μA)	每迴路可接 18 個以下
終端電阻	10KΩ	
機身材質	鋼板粉體烤漆	
主音響	單音 BUZZER(距離 1 公尺 85dB 以上)	
移報接點	無電壓 No 接點容量 AC 250V 5A×2 組	