

發信機／通訊隔離模組／繼電器

消防安全中心基金會型式認可合格產品及具基金會個檢標章



YRR-04


定址火警發信機 (輸出型)

功能

- ◆ 具有監視中、動作、故障狀態表示
- ◆ 採二進制指撥編碼，方便設定定址位址
- ◆ 二線式多重傳送技術、通信穩定抗雜訊干擾
- ◆ 具有斷線與動作自我測試功能
- ◆ 可擴充連接偵煙、差動、定溫型探測器，不需外加電源
- ◆ 具控制輸出、動作確認功能

規格

- ◆ 機能：迴路輸入與迴路控制輸出
- ◆ 通信線阻：往復內阻 10 Ω 以下 / 幹線
- ◆ 工作環境：0°C~50°C 對溼度 90 % 以下
- ◆ 監視電流：420 μA
- ◆ 材質：防火塑膠
- ◆ 尺寸：140 Ø×58(H)mm
- ◆ 備註：R 型專用終端器



RY-01

帶電型輸出型繼電器模組

功能

- ◆ 使用於控制大電力週邊裝置與中繼器之電器隔離
- ◆ 具備帶電型輸出型
- ◆ 具備過載保險絲，所供應電源具異常時可自動保護供電
- ◆ 具備動作指示及過載指示 LED 二只
- ◆ 使用大型端子台，可確保配線連接安全確定

規格

- ◆ 工作電壓：DC24V
- ◆ 消耗電流：DC24V 20mA
- ◆ 輸出接點容量：AC277V 以下 / 16A
- ◆ 尺寸：64×60×25mm



YRR-21

通訊隔離模組

功能

- ◆ R 型全二線式通信系統專用隔離模組
- ◆ 專用幹線與平面線之隔離介面、配置於幹線分歧用
- ◆ 建議每 23 個定址設備 (含) 以下使用一個隔離模組
- ◆ 具有隔離通信短路指示燈、隔離模組本身不佔用定址數
- ◆ 隔離模組串接於通信主幹線與支線間，當通信線某處發生短路時，隔離模組會自動把短路故障的一方與主幹線隔開可避免整個通信迴路癱瘓

規格

- ◆ 機能：通信線短路隔離
- ◆ 反應時間：0.3 秒以下
- ◆ 工作環境：0°C~50°C 相對溼度 90 % 以下
- ◆ 消耗電流：20mA
- ◆ 材質：防火塑膠
- ◆ 尺寸：100(W)×67(H)×26(D)mm



RY-02

接點型輸出型繼電器模組

功能

- ◆ 使用於控制大電力週邊裝置與中繼器之電器隔離
- ◆ 具備乾接點輸出型
- ◆ 具備動作 LED 指示燈
- ◆ 使用大型端子台，可確保配線連接安全確定

規格

- ◆ 工作電壓：DC24V
- ◆ 消耗電流：DC24V 20mA
- ◆ 輸出接點容量：AC277V 以下 / 16A
- ◆ 尺寸：64×60×25mm