

YEP-E

數位式廣播主機(壁掛式)



功能

- 緊急/業務廣播系統控制面板
- 輸入：緊急業務兼用麥克風：-40dBV 600Ω不平衡式
 定時器(報時)：0dBV 600Ω不平衡式
 業務用前級放大器：0dBV 600Ω平衡式
 緊急音聲輸入：0dBV 600Ω不平衡式
- 輸出：緊急業務輸出：0dBV 15Ω平衡式
- 緊急警報音：中文音聲警報音(可依現場需求增設多國語音)
 (第一信號音、第二信號音、感知器發報廣播、火災廣播、非火災廣播)
- 內建三段式火警語音模組：
 男聲/火警；女聲/預警；誤報、解除
- 優先權模式：具等級優先、先押優先、後押優先模式選擇
- 內建手握緊急麥克風，並具防回授抑制功能
- 可連接8台液晶遙控麥克風(選配)
- 可連接4台同步副機(選配)
- 可將電腦上設定好之內容寫入EEPROM記憶體
- 具全區擴散鳴響功能
- 電池保護功能：備用電源使用模式下，若電池電壓下降至13V以下即停止放電以保護電池壽命
- 附屬配備擴充功能完備：CD、DVD、MP3、RADIO、電話介面廣播、定時鐘聲播放器、高電平音源輸入介面、RS232通訊協定介面、上下班鈴聲播放器、遠方遙控麥克風、副機等設備亦可搭配緊急電話主機(選購)
- 內政部消防署審核認可合格產品

外型尺寸

箱型	壁掛式													
最大分區數	5L	15L	20L	15L	40L	30L	60L	50L	70L	60L	90L	80L	110L	100L
功率瓦數(W)	100 200	500 以下	500 以下	600 1000	500 以下	600 1000	500 以下	600 1000	500 以下	600 1000	500 以下	600 1000	500 以下	600 1000
高 (mm)	400	450	600	700	850	1020	1195	1350						
寬 (mm)	300	480	480	480	480	480	480	480						
深 (mm)	120	140	180	180	180	180	180	180						